

RADIO

TELEVISIE

OPNAME- en

WEERGAVE-APPARATUUR

PHILIPS

***buizen-
bezetting***



PHILIPS NEDERLAND n.v. - EINDHOVEN

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

OVERZICHT

van de buizenbezetting in Philips, Siera en NSF-radiotoestellen, Philips opname- en weergave-apparatuur, Philips televisietoestellen en Philips autoradio's, in de handel gebracht tussen 1 januari 1927 en 31 mei 1959.

De apparaten zijn voor de drie merken afzonderlijk gerangschikt volgens het typenummer waarbij de cijfers voorrang hebben op de letters.

Van elk typenummer is slechts één uitvoeringsnummer opgenomen, tenzij een andere uitvoering van een apparaat ook een andere buizenbezetting heeft.

Voorbeeld 1. Van de nummers LX 381 B, LX 381 B/05 en LX 381 B/07 is slechts het eerste nummer opgenomen, omdat de buizenbezettingen van deze drie apparaten gelijk zijn.

Voorbeeld 2. FX 682 A en FX 682 A/08 zijn beide opgenomen, omdat in deze apparaten niet dezelfde buizen zijn toegepast.

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN

EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
122 ABC	1940	DK 21, DF 21, DAC 21, DL 21	
156 AV	1948	ECH 3, ECF 1, EBL 1, UY 1 N	8045 D/00
203 U	1941	2 x UCH 21, UBL 21, UY 21, A 1.358.18 neonlampje	
204 U	1941	2 x UCH 21, UBL 21, UY 21, A 1.358.18 neonlampje	
206 A	1940	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	8045
208 U	1944	2 x UCH 21, UBL 21, UY 1 N	7121 D/00
209 U	1944	2 x UCH 21, UBL 21, UY 1 N	8095 D/99
225 B	1938	KK 2, KH 1, KBL 1, KL 4	
228 B	1939	KK 2, KH 1, KBL 1, KL 4	
289 A	1938	EF 8, EK 2, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, EM 3, AZ 1, 4496	2 x 8091 D/00
289 BV	1938	EF 9, EK 2, EF 9, EBF 9, KC 3, KDD 1, triller 7866	8045 D/07
292 V	1939	EF 9, ECH 3, EF 9, EBF 2, KC 3, KDD 1, triller 7866	8045 D/07
361 U	1937	2 x UCH 4, UBL 1, UY 1 N	2 x 8003 D/00
380 A	1936	AF 3, AH 1, AF 7, AF 3, ABC 1, 2 x AL 2, AZ 1, AM 1	2 x 8055/99
456 A	1936	AK 2, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1	8042/07
456 U	1936	AK 2, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1, triller 28.890.290	8042/07
461 A	1937	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1	8042/07
461 HU	1937	CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, C 8, CY 1	8080/07
470 A	1938	EK 2, EF 9, EBL 1, AZ 1	8045 D/00
470 HU	1938	EK 2, EF 9, CBL 1, C 1, CY 1	8092 D/07
480 A	1939	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	2 x 8045/07
480 L	1939	ECH 3, EF 9, EBL 1, CY 1, C 1	2 x 8033 D/07
494 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
494 U	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, CL 4, CY 1, C 1, EM 4	8034 D/00
497 X	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
518 U	1936	CK 1, CF 7, CL 4, CY 1, C 1, EM 4	8091 D/00 8070
519 U	1935	CK 1, CF 7, CL 4, CY 1, C 1, EM 4	8070
522 A	1934	AK 1, AF 2, AB 1, E 446, E 443 H, 1823, EM 4	8046
522 U	1934	CK 1, CF 2, CB 1, CF 7, CL 2, CY 1, C 1	8046
525 A	1935	AK 1, AF 2, AB 1, E 446, E 443 H, 1823	2 x 8046
525 U	1935	CK 1, CF 2, CB 2, CF 7, CL 2, CY 1, C 1	2 x 8046
529 U	1935	CK 1, CF 7, U 4, CY 1, C 1	8070
535 A	1935	AF 3, AK 2, AF 3, ABC 1, AL 2, AZ 1	2 x 8046 8058
535 U	1935	CF 3, CK 1, CF 3, CBC 1, CL 2, CY 1, C 1	2 x 8066 8059
536 A	1935	AF 3, AK 2, AF 3, ABC 1, AL 2, AZ 1	2 x 8049 4 x 7170
554 A	1947	EF 9, ECH 4, EBF 2, EL 3, AZ 1	8045 D/00
572 A	1935	AK 1, AF 2, AB 1, E 446, E 463, 1823	8046
611 B	1944	DK 21, DF 21, DAC 21, DL 21	
614 B	1940	DK 21, DF 21, DAC 21, DL 21	
620 A	1932	E 462, E 462, 2 x E 428, C 453, 1823	8054
627 B (S)	1937	KK 2, KF 4, KB 2, KL 4	
628 B (S)	1938	KK 2, KF 4, KB 2, KL 4	8017 D/00
629 B	1939	KCH 1, KF 4, KB 2, KL 5	8017 D/00
630 A	1932	E 462, E 462, 2 x E 428, C 453, 1823	8054
630 C	1932	B 2052 T, B 2052 T, B 2038, B 2043, 1926 of 1927 of 1928	8054
631 B	1940	KCH 1, KF 4, KB 2, KL 5	8017 D/00
634 A	1933	E 462, E 462, E 444, C 453, 1823	8054
634 C	1933	B 2052 T, B 2052 T, B 2044, B 2043, B 2043, 1926 of 1927 of 1928	8054

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
635 V	1939	ECH 3, EBT 2, EL 2, triller 7866	
636 A	1933	E 455, E 455, E 462, E 499, E 463, E 444, E 499, 1805	8046
638 A	1934	AF 2, AF 2, AB 1, E 446, E 463, 1823	2 x 8046
638 U	1934	CF 2, CF 2, CB 1, CF 7, CL 2, CY 1, C 1	2 x 8066
640 A	1934	AF 2, AF 2, AB 1, E 446, E 463, E 438, 1823	2 x 8046 8063 8059
642 A	1938	AK 2, AF 3, ABC 1, ABL 1, AZ 1, AM 1	3 x 8047/07
644 V	1940	ECH 3, EBF 2, EL 2, triller 7866	8073 D/07
650 A	1938	EF 8, EK 2, EF 9, EBL 1, AZ 1, EM 1	8091 D/00
650 U	1938	EF 8, EK 2, EF 9, EBL 1, AZ 1, triller 7930 of 7931	8091 D/00
655 A	1940	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/07
655 U	1940	ECH 3, EF 9, CBL 1, CY 1, C 1	2 x 8033 D/07
656 A	1940	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
656 U	1940	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
657 A	1941	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
657 U	1941	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 21	8095 D/00
658 U	1946	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
661 U	1945	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
667 A	1937	EK 2, EF 5, EBL 1, EBC 3, AZ 1, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
667 U	1937	EK 2, EF 5, EBL 1, EBC 3, AZ 1, triller 7930 of 7931, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
670 A	1932	E 462, E 462, E 428, E 428, C 453, 1823	8054
670 C	1932	B 2052 T, B 2052 T, B 2038, B 2038, B 2043, 1926 of 1927 of 1928	8054
676 A	1933	E 455, E 455, E 462, E 499, E 463, E 444, E 499, 1805	8046
680 A	1939	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
680 L	1939	ECH 3, EF 9, CBL 1, CY 1, C 1	8034 D/00
681 X	1947	EF 9, ECH 4, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, EM 4	8054 D/00
695 A	1936	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1	2 x 8042/07 8041/07
695 U	1936	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1, triller 28.890.29	2 x 8042/07 8041/07
696 B	1936	KF 2, B 228, KF 2, KBC 1, KL 4, KL 4	
697 B	1937	KF 2, B 228, KF 2, KBC 1, KL 4, KL 4	2 x 8057/07
697 BV	1937	KF 2, B 228, KF 2, KBC 1, KL 4, KL 4, triller 9048	2 x 8057/07
707 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EL 3, AZ 1	8091 D/00
707 U	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, CL 4, CY 1, C 1	8092 D/07
709 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EBF 2, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
710 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EBF 2, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
711 A	1939	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
712 A	1939	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
717 A	1940	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
720 A	1931	E 462, E 462, E 428, E 428, C 453, 1823	8046
722 A	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
723 A	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
724 A	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
730 A	1931	E 462, E 462, E 428, E 428, C 453, 1823	8046
735 A	1939	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
735 L	1939	ECH 3, EF 9, EBC 3, CL 6, CY 2, C 1, EM 4	8034 D/00
736 A	1934	AF 2, AF 2, AB 1, E 446, E 443 H, 1823	8046
738 B	1935	B 255, B 262, B 228, B 262, B 217, B 240	
750 A	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBL 1, AZ 1, EM 1	2 x 8045/37 8045/07

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
750 U	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBL 1, AZ 1, triller 7860 C of 7861 C, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
751 A	1938	AK 2, AF 3, ABC 1, ABL 1, AZ 1, AM 1	3 x 8042/07
752 A	1938	EF 8, EK 2, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 1	8091 D/00
752 B	1938	KH 1, KK 2, KF 3, KBC 1, KL 4, KL 4	2 x 8017 D/07
752 U	1938	EF 8, EK 2, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, triller 7930 of 7931, EM 1	8091 D/00
753 A	1938	EF 8, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 1	2 x 8073 D/07 8091 D/00
753 U	1938	EF 8, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, triller 7930 of 7931, EM 1	8091 D/00 2 x 8073 D/07
758 U	1944	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
759 A	1941	ECH 21, EF 22, EBL 21, 1823	8 V 0,35 A
768 A	1941	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
768 U	1941	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 21	8095 D/00
770 A	1931	E 462, E 462, E 428, E 428, C 453, 1823	8046
773 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EL 3, AZ 1, EM 4	8019 D/00
781 A	1938	EF 8, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 1	8091 D/00 2 x 8073 D/07
782 A	1938	EF 8, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 1	8091 D/00 2 x 8073 D/07
789 A	1940	ECH 3, ECH 4, EBL 1, AZ 1, EM 1	2 x 8045 D/00
796 A	1936	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1, AM 1	2 x 8045 D/07
796 U	1936	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1, triller 28.890.29, AM 1	2 x 8045/07
802 A	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBL 1, AZ 1, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
802 U	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBL 1, AZ 1, triller 7930 of 7931, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
803 A	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBL 1, AZ 1, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
815 A	1940	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
820 A	1931	E 462, E 462, E 428, C 453, 1823	8046
823 B	1937	KF 2, KF 1, C 243 N	8057
824 A	1933	E 455, E 462, E 499, C 453, 1823	8046
826 A	1934	E 455, E 462, E 499, E 443 H, 1823	8046
830 A	1931	E 462, E 462, E 428, C 453, 1823	8046
830 B	1931	B 252, B 252, B 228, B 217, C 243 N	
830 C	1931	B 2052 T, B 2052 T, B 2038, B 2043, 1926 of 1927 of 1928	8054
832 B	1933	B 252, B 252, B 228, B 217, C 243 N	
834 A	1933	E 455, E 462, E 499, C 453, 1823	8046
834 C	1933	B 2046, B 2046, B 2099, B 2043, B 2043, 1926 of 1927 of 1928	8054
836 A	1934	E 455, E 462, E 499, E 443 H, 1823	8046
836 C	1934	B 2046, B 2046, B 2099, B 2043, B 2043, 1926 of 1927 of 1928	8054
837 B	1936	KF 1, KF 2, C 243 N	
841 A/AS	1936	E 455, E 462, E 499, AL 4, 1823	8046
845 A	1941	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
845 U	1941	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 21, UM 4	2 x 8095 D/00
847 A	1946	ECH 21, EF 22, EBL 21, 1823, EM 4	2 x 8088 D/00
850 A	1938	EF 8, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 6, 1561, EM 1	2 x 8073 D/07 8091 D/00 7199
850 U	1938	EF 8, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 6, 1561, 7880 C, 7881 C, EM 1	8091 D/00 2 x 8073 D/07 7199
855 U	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1, triller 7934	2 x 8091 D/00
855 X	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	2 x 8091 D/00
870 A	1932	E 462, E 462, E 428, C 453, 1823	8046
870 C	1932	B 2052 T, B 2052 T, B 2038, B 2043 1926 of 1927 of 1928	8054

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
374 A	1933	E 455, E 462, E 499, C 453, 1823	8046
890 A	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBC 3, EL 3, EL 3, AZ 1, 1561, EM 1	2 x 8045/37 2 x 8045/07 7199 D
890 U	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBC 3, EL 3, EL 3, AZ 1, 1561, triller 7860 C of 7861 C, EM 1	2 x 8045/07 2 x 8045/37 7199 D
895 U	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, triller 7934, EM 4	2 x 8091 D/00
895 X	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
898 A	1936	AK 2, AF 3, AF 3, AB 2, AF 7, AB 2, 1561, 7678, AM 1	2 x 8042/07
900 X	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, event. triller 7882 C, EM 4	8091 D/00
902 A	1941	EF 8, ECH 3, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
905 X	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1, event. triller 7882 C	8091 D/00
907 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
909 A	1940	EF 8, ECH 3, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
909 X	1941	EF 8, ECH 3, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
910 A	1941	EF 8, ECH 3, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
913 A	1947	EF 9, ECH 4, EBF 2, EF 9, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
915 X	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, event. triller 7882 C, EM 4	8091 D/00
920 A	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 4	2 x 8091 D/00
932 A	1931	E 462, E 438, E 438, C 453, 1801	8046
952 A	1948	UBL 21, UY 1 N	
990 A/X	1940	EF 8, ECH 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 6, 1561, EM 4	3 x 8091/00
2501	1927	C 142, F 215, D 143, 2504	
2502	1927	B 442, B 424, B 443	
2511	1928	E 442, E 442, E 428, C 453, 1823	8040
2514	1928	E 442, E 428, C 453, 506 KB	
2524	1928	B 442, B 424, B 543, 1904	
2531	1930	E 442, E 428, C 453, 1823	8046
2532	1930	B 442, B 424, B 443	8047
2533	1930	B 442, B 424, B 543, 1904	8047
2534	1930	E 442, E 428, C 453, 1823	
2537	1930	E 442, E 428, C 453, 1823	
2540	1930	A 442 R, A 416, A 415, B 443	
2553	1930	B 442, B 442, B 424, C 443 N, C 443 N, 1915	8053
2601	1931	E 442, E 442, E 428, C 453, 1823	8040
2607	1931	E 442, E 442, E 428, C 453, 1823	
2634	1931	E 442, E 428, C 453, 1823	8046
2636	1931	B 442, B 424, B 543, 1904	8047
2653	1930	B 442, B 442, B 424, C 443 N, C 443 N, 1915	8053
2802	1928	B 442, A 414 K, A 415, B 443	
2811	1930	E 442, E 442, E 428, E 443 N, 1561, 1823	8040
2815	1931	E 442, E 442, E 428, E 443 N, 1561, 1823, A 414	8040
A 5 X 83 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, EC 92, EZ 80, EM 84	7994 N/00
B 0 X 95 U	1959	UCH 81, UBF 80, UCL 82, UY 42	
B 0 X 97 U	1959	UCH 81, UBF 80, UCL 82, UY 42	
B 1 X 65 U	1956	UCH 81, UBF 80, UCL 82, UY 42	
B 1 X 67 U	1956	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
B 1 X 75 U	1957	UCH 81, UBF 80, UCL 82, UY 42	
B 1 X 85 U	1958	UCH 81, UBF 80, UCL 82, UY 42	
B 1 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, UABC 80, UL 84, UY 85	8045 D/00
B 2 X 60 B	1956	DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96, DM 71	

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
B 2 X 60 U	1956	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8097 D/00
B 2 X 63 U	1956	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85	2 x 8089 D/00
B 2 X 67 U	1956	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
B 2 X 71 U	1957	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
B 2 X 72 U	1957	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85	8097 D/00
B 2 X 80 U	1958	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
B 2 X 85 U	1958	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
B 2 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, UABC 80, UL 84, UY 85	8024 N/00
B 3 X 62 B	1956	DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96, DM 71	
B 3 X 63 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80	8024 N/91
B 3 X 66 U	1956	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8097 D/00
B 3 X 69 A	1956	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80	8024 N/678
B 3 X 70 U	1957	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	2 x 8089 D/00
B 3 X 72 U	1957	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85	2 x 8089 D/00
B 3 X 75 U	1957	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	2 x 8089 D/00
B 3 X 80 U	1958	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42, UM 80	2 x 8089 D/00
B 3 X 81 U	1958	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85	2 x 8089 D/00
B 3 X 82 U	1957	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85, UM 80	2 x 8073 D/00
B 3 X 85 U	1958	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42, UM 80	2 x 8089 D/00
B 3 X 88 U	1959	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85, UM 80	2 x 8073 D/00
B 3 X 90 U	1959	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
B 3 X 91 A	1959	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80, DM 71	8024 N
B 3 X 91 T	1958	OC 170, 2 x OC 45, 2 x OA 85, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
B 3 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 84	8024 N/678
B 4 X 61 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	8024 N/778
B 4 X 65 A	1956	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/778
B 4 X 66 U	1957	UCH 81, EF 89, UBC 81, UL 84, UY 42, DM 71	8097 D/00
B 4 X 71 BT	1957	DK 96, 2 x DF 96, OA 85, OA 81, OC 71, 2 x OC 72, DM 71	
B 4 X 72 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
B 4 X 74 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
B 4 X 74 BT	1959	DK 96, 2 x DF 96, OA 85, OA 81, OC 71, 2 x OC 72, DM 71	
B 4 X 79 B	1958	DK 96, 2 x DF 96, 2 x DAF 96, 2 x DL 96, DM 71	
B 4 X 82 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 84	8024 N/678
B 4 X 85 A	1958	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 84	8024 N/07
B 4 X 89 A	1958	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 84	8024 N/07
B 4 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 84	8024 N/678
B 4 X 95 A	1959	ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EZ 80, EM 84	2 x 8024 N/71
B 4 X 99 A	1959	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 84	8024 N/07
B 5 X 61 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, UL 41, EZ 80, EM 80,	8024 N/91
B 5 X 62 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/778
B 5 X 63 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	8024 N/678

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
B 5 X 65 A	1956	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 81, UL 41, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
B 5 X 71 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	8024 N/778
B 5 X 72 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	8024 N/778
B 5 X 73 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	8024 N/778
B 5 X 74 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/778
B 5 X 75 A	1957	ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/778
B 5 X 82 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	8024 N/778
B 5 X 84 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	2 x 8024 N/778
B 5 X 85 A	1958	ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	2 x 8024 N/07
B 5 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	2 x 8024 N/778
B 5 X 94 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EAA 91, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/71
B 5 X 95 A	1959	ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	2 x 8024 N/71
B 5 X 99 T	1959	OC 170, 2 x OC 45, OA 79, 3 x OC 75, 2 x OC 72	2 x 7994 N
B 6 X 62 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 80	8024 N/91
B 6 X 63 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 80	8024 N/778
B 6 X 72 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/678
B 6 X 79 B	1957	DK 96, 2 x DF 96, 2 x DAF 96, 2 x DL 96, DM 71	2 x 7100 D
B 6 X 82 A	1958	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, ECC 85, EL 86, EL 84, EZ 81, EM 84	3 x 8024 N/778
B 6 X 85 A	1958	EF 89, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 86, EL 84, EZ 80, EM 84	3 x 8024 N/07
B 6 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, ECC 85, EL 86, EL 84, EZ 81, EM 84	3 x 8024 N/778
B 6 X 94 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EAA 91, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/71
B 7 X 63 A	1956	EF 89, ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 4 x UL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8091 N/00
B 7 X 65 A	1956	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 80	8024 N/91
B 7 X 72 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81, EM 80	3 x 8024 N/678
B 7 X 73 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 86, EF 86, EZ 81, EM 80	3 x 8024 N/678
B 7 X 77 U	1957	UF 41, UCH 42, UBF 80, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8097 D/00
B 7 X 82 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81, EM 80	3 x 8024 N/678
B 7 X 94 A	1959	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, 2 x ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 84	3 x 8024 N/07
B 8 X 72 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81, EM 80	4 x 8024 N/07 2 x 8024 N/678 8024 N/973 8024 N/976
B 8 X 75 A	1958	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81, EM 80	2 x 8024 N/678 6 x 8023 N/07
BCH 381 A	1950	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	8045 D/00
BCH 510 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BDK 682 U	1949	UCH 4, UCH 4, UCH 4, UBL 1, UBL 1, UY 1 N, UY 1 N, UM 4	3 x 8095 D/00

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
BN 381 A	1950	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	8073 D
BN 572 A	1950	ECH 35, EBF 32, EF 39, EL 33, AZ 31, EM 4	2 x 8045 D/00
BS 491 A	1950	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 115 U	1953	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8009 D/07
BX 135 U	1954	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8009 D/07
BX 156 U	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8009 D/07
BX 180 U	1948	UCH 41, UAF 42, UL 41, UY 41	8034
BX 182 U	1948	UCH 41, UAF 42, UL 41, UY 42	7121 D/07
BX 190 U	1949	UCH 41, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8034
BX 192 U	1953	UCH 41, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 200 U	1950	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 210 U	1952	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 221 U	1953	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 230 U	1954	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8097 D/00
BX 233 U	1954	UC 92, UCH 81, UF 85, UABC 80, UL 41, UY 41	8097 D/07
BX 250 U	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8097 D/00
BX 253 U	1955	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 41, UY 85	2 x 8089 D/00
BX 272 U	1952	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	8095 D/99
BX 281 U	1948	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	8095 D/99
BX 290 U	1952	UCH 41, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 300 U	1950	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 310 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	8045 D/00
BX 310 U	1952	UAF 42, UCH 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 311 U	1954	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 320 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	8045 D/00
BX 320 A/01	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 42, EZ 80	8045 D/00
BX 320 U	1953	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8045 D/00
BX 321 A	1953	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, AZ 41	8045 D/00
BX 323 B	1953	DK 92, DF 96, DAF 96, DL 94, DM 71	
BX 323 U	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41, DM 71	8097 D/38
BX 327 U	1954	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 328 U	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42, DM 71	8097 D/38
BX 330 A	1954	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, EZ 80	8045 D/00
BX 332 A	1954	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8097 D/00
BX 335 U	1954	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EZ 80, EL 84	8045 D/00
BX 350 A	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 352 B	1955	DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96, DM 71	
BX 355 U	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8047 D/00
BX 360 A	1946	ECH 4, ECH 4, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/00
BX 370 U	1948	UCH 41, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8095 D/00
BX 373 A	1948	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	8045 D/00
BX 380 A	1949	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	8045 D/00
BX 380 U	1948	ECH 41, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8095 D/00
BX 390 A	1949	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
BX 391 U	1949	UCH 41, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8073 D/00
BX 395 U	1949	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UL 41, UY 41	2 x 8097 D/38
BX 400 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 1, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
BX 400 B	1951	DK 40, DF 91, DAF 41, DL 92, DL 92	
BX 400 BO	1951	DK 40, DAF 40, DAF 41, DL 41	
BX 400 U	1950	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	2 x 8097 D/00
BX 402 B	1952	DK 40, DF 91, DAF 91, DL 41, DAF 91, DL 41	
BX 405 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41,	2 x 8045 D/38
BX 405 U	1950	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	2 x 8097 D/00
BX 410 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	8045 D/00
BX 410 Z	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	8045 D/00
BX 416 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	8045 D/00
BX 416 U	1952	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8045 D/00

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
BX 420 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	8045 D/00
BX 423 B	1953	DK 40, DF 96, DAF 96, DAF 96, DL 94, DL 94, DM 71	
BX 426 U	1953	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	8097 D/00
BX 430 A	1953	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, EZ 80, DM 71	2 x 8045 D/00
BX 433 A	1954	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80	8024 N/91
BX 435 A	1954	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 42, EZ 80, DM 71	8045 D/00
BX 439 B	1955	DK 96, DF 96, DF 96, DAF 96, DAF 96, DL 96, DL 96, DM 71	
BX 441 U	1954	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8089 D/00
BX 446 U	1956	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, DM 71	8097 D/00
BX 451 U	1956	UBC 81, UAF 42, UBC 41, UL 41, UM 80	2 x 8009 D/07
BX 453 A	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 453 A/90	1955	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 454 A	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 454 A/90	1955	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 455 A	1955	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 42, EZ 80, DM 71	8045 D/00
BX 455 Z	1956	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 42, EZ 80, DM 71	8045 D/00
BX 459 B	1956	DK 96, 2 x DF 96, 2 x DAF 96, 2 x DL 96, DM 71	
BX 462 A	1946	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
BX 480 A	1948	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
BX 480 U	1948	UCH 21, 2 x UAF 42, UBL 21, UY 1 N	2 x 8097 D/00
BX 484 B	1949	DK 40, DF 91, 2 x DAF 91, DL 41, DL 41	
BX 485 A	1948	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
BX 485 U	1948	UCH 21, 2 x UAF 42, UBL 21, UY 1 N	2 x 8097 D/00
BX 485 V	1948	ECH 21, 2 x EAF 42, EL 42	2 x 8045 D/00
BX 485 AV	1948	ECH 21, 2 x EAF 42, EL 42, AZ 41	2 x 8045 D/00
BX 490 A	1949	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 491 U	1949	UCH 21, 2 x UAF 42, UBL 21, UY 1 N	2 x 8097 D/00
BX 493 A	1949	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
BX 494 A	1949	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 495 U	1949	UCH 21, 2 x UAF 42, UBL 21, UY 41, UM 4	2 x 8097 D/00
BX 500 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 505 U	1950	UCH 21, 2 x UAF 42, UBL 21, AZ 41	2 x 8097 D/00
BX 505 AV	1951	ECH 21, 2 x EAF 42, EL 42, AZ 41	2 x 8045 D/00
BX 510 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 511 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 514 B	1951	DK 40, DAF 40, 2 x DAF 41, 2 x DL 41	
BX 516 A	1951	ECH 21, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	8045 D/00
BX 516 Z	1952	ECH 21, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 520 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 521 U	1953	UCH 81, UBF 80, 2 x UBC 41, 2 x UL 41, 220/120 B, DM 71	8097 D/00
BX 524 A	1952	EF 42, ECH 42, EF 43, EAF 42, EBC 41, EL 41, EB 41, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 526 A	1953	EAF 42, ECH 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 533 A	1954	2 x EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, EF 41, EL 84, EZ 80, EM 34	8073 D/00 2 x 8045 D/00
BX 534 A	1953	EF 80, ECH 81, EC 92, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 535 A	1954	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, EZ 80, DM 71	2 x 8045 D/00
BX 536 A	1955	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
BX 540 A	1954	ECC 81, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	8045 D/00
BX 542 A	1954	ECC 81, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8045 D/00
BX 543 A	1954	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 553 A	1955	ECC 85, ECH 81, EF 98, EF 85, EABC 80, EL 84, UL 41, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 555 A	1955	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 555 Z	1956	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 560 A	1946	EF 22, 2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 563 A	1947	EF 22, 2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 572 A	1949	ECH 35, EBF 32, EF 39, EL 33, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 580 A	1949	ECH 21, 2 x EAF 41, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 591 A	1949	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 594 A	1950	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 600 A	1950	ECH 42, EBF 80, EF 40, EBC 41, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	8073 D/00 2 x 8045 D/00
BX 610 A	1952	ECH 42, EBF 80, 2 x EBC 41, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	8073 D 2 x 8045 D/00
BX 616 A	1952	ECH 21, 2 x EAF 42, EBL 21, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 620 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 624 A	1952	EF 41, ECH 42, EBF 80, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 626 U	1953	UF 41, UCH 42, UBF 80, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8097 D/00
BX 631 A	1953	EF 41, 2 x EC 92, ECH 81, EB 41, ECC 40, EBF 80, EL 84, EM 34, WE 358.62	2 x 8045 D/00
BX 632 A	1953	EF 80, ECH 81, EC 92, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	8045 D/07 2 x 8045 D/00
BX 633 A	1953	2 x EC 92, ECH 81, EF 85, EF 41, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00 3 x 8073 D 8042 N
BX 634 A	1952	EF 42, ECH 42, EF 43, EAF 42, EB 41, EBC 41, EL 41, AZ 1, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 638 A	1953	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, EZ 80, EM 34	8073 D/00 2 x 8045 D/00
BX 638 U	1954	UF 41, UCH 42, UBF 80, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8097 D/00
BX 640 A	1954	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EBC 41, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 642 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, 2 x EL 84, ECC 83, 2 x EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 643 A	1954	EF 80, EC 92, EF 85, ECH 81, EF 41, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8073 D/00 3 x 8045 D/00
BX 645 A	1954	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00 6 x 8023 N
BX 645 U	1955	UF 41, UCH 42, UBF 80, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8097 D/00
BX 653 A	1955	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 660 X	1947	EF 22, 2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 670 V	1948	EF 22, ECH 21, 2 x EAF 41, 2 x EL 42, EAF 41, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 671 A	1948	EF 22, 2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 676 V	1948	EF 22, ECH 21, 2 x EAF 41, 2 x EL 42, EAF 41, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 676 X	1947	EF 22, ECH 21, ECH 21, EBL 21, EA 51, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 680 A	1948	ECH 21, 2 x EF 22, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 680 U	1949	UCH 21, 2 x UF 21, UBL 21, UY 1 N, UM 4	2 x 8097 D/00
BX 685 A	1948	ECH 21, 2 x EF 22, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 685 U	1948	UCH 21, 2 x UF 21, UBL 21, UY 1 N, UM 4	2 x 8097 D/00

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
BX 690 A	1949	ECH 21, 2 x EAF 41, 2 x EL 41, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 691 A	1949	ECH 21, EAF 42, 2 x EL 41, EAF 42, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 692 A	1949	ECH 21, EAF 42, 2 x EL 41, EAF 42, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 694 U	1949	2 x UCH 4, 2 x UBL 1, UY 1 N, UCH 4, UY 1 N, UM 4	3 x 8095 D/00
BX 700 A	1950	ECH 42, 2 x EAF 42, 2 x EB 41, EF 40, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, 3 x EF 42, EM 34	3 x 8045 D/00
BX 704 A	1950	ECH 21, 2 x EAF 42, 2 x EL 41, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 706 A		ECH 21, 2 x EAF 42, 2 x EL 41, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 716 X	1951	EF 41, ECH 42, EBF 80, EF 40, EBC 41, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00 8073 D/00
BX 718 X	1952	EF 41, ECH 42, EBF 80, 2 x EBC 41, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00 8073 D/00
BX 724 A	1953	EF 42, EC 92, ECH 42, EF 43, EAF 42, EB 41, ECC 40, 2 x EL 41, 2 x EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00
BX 732 A	1953	EBF 80, EB 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EF 85, EF 41, EC 92, ECH 81, EM 34	2 x 8045 D
BX 735 A	1953	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 34	8045 D/07 2 x 8045 D
BX 740 A	1954	EF 80, EC 92, ECH 81, EF 85, EF 41, EBC 81, EABC 80, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	2 x 8045 D/07 8073 D/00
BX 745 A	1954	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, ECC 40 EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00 6 x 8023 N
BX 750 A	1955	EF 80, EC 92, ECH 81, EF 85, EF 41, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	2 x 8045 D/07
BX 755 A	1955	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8024 N/91
BX 760 A	1948	2 x EF 22, 2 x ECH 21, 2 x EBL 21, AZ 4, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 760 X	1948	2 x EF 22, 2 x ECH 21, 2 x EBL 21, AZ 4, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 765 X	1948	2 x EF 22, 2 x ECH 21, 2 x EBL 21, AZ 4, EM 4	2 x 8045 D/00
BX 806 X	1954	EF 22, ECH 21, 2 x EAF 42, EF 40, ECC 40, 2 x EL 41, AZ 4, EM 4	8073 D/00 2 x 8045 D/00
BX 998 A	1955	EF 80, EC 92, EBF 80, ECH 81, EF 89, EBF 80, EF 85, ECC 83, EBC 41, EAA 91, 2 x PL 81, 2 x EZ 80, EL 84, EM 34	3 x 7994 N/00 8089 N/00 6 x 8089 N/38 2 x 7994 N/38 3 x 8024 N/07
F 5 X 62 AD/00	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/778
F 5 X 62 AD/02	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, ECC 83, ECL 80, DM 71, EM 80	2 x 8024 N/778
F 5 X 67 A/02	1957	ECH 81, EBF 80, ECC 83, EL 86, EL 84, EF 86, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/778
F 5 X 73 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	8024 N/778
F 5 X 77 A	1958	ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/778
F 5 X 83 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 84	2 x 8024 N/778
F 6 X 60 AD	1956	ECC 85, ECH 81, EBF 89, EABC 80, 2 x EL 86, EZ 80, OA 85, EM 80	2 x 7996 D
F 6 X 61 AD	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 80	2 x 8024 N/778
F 6 X 62 AD	1956	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EBC 41, 2 x EL 84, EZ 81, EM 80	2 x 8024 N/778 8045 D/00
F 6 X 63 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8024 N/91 8006 N 8045 D
F 6 X 64 A	1956	ECC 85, ECH 81, EBF 89, EABC 80, 2 x EL 86, EZ 80, OA 85, EM 80	2 x 7996 D

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
F 6 X 66 A	1958	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EF 86, EM 80	2 x 8024 N/91
F 6 X 67 A	1957	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EF 86, EM 80	2 x 8024 N/91 8045 D/00
F 6 X 70 AD	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EL 86, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/678
F 6 X 80 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 80	2 x 8024 N/778
F 6 X 90 A	1958	ECC 85, ECH 81, 2 x EBF 89, 2 x ECC 83, 4 x EL 86, 2 x OA 72, EM 84	2 x 7996 D
F 6 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, 2 x ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 84	3 x 8024 N/07
F 7 X 60 AD	1957	ECC 85, EF 89, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 4 x UL 84, 2 x EZ 80, EF 86, EM 80	8091 N 8006 N 8045 D/00
F 7 X 65 A	1957	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EF 86, EM 80	2 x 8024 N/778 8045 D/00
F 7 X 70 AD	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81, EF 86, EM 80	2 x 8024 N/678 8045 D/00
F 7 X 71 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81, EF 86, EM 80	3 x 8024 N/678 8045 D/00
F 7 X 85 A	1958	EF 89, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 86, EL 84, EF 86, EZ 80, EM 84	3 x 8024 N/07 8045 D/00
F 7 X 90 A	1958	ECC 85, ECH 81, 2 x EBF 89, 4 x EL 86, 2 x OA 72, EM 84	2 x 7996 D
F 7 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, 2 x ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, EM 84	3 x 8024 N/07
F 7 X 94 A	1959	ECC 85, ECH 81, 2 x EF 89, EABC 80, 2 x ECC 83, 2 x EL 84, EZ 81, 4 x OC 75, EM 84	3 x 8024 N/07
F 8 X 82 A	1958	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, ECC 83, EF 86, 2 x ECC 83, 4 x EL 86, 2 x EZ 81, EM 80	4 x 8024 N/07 8024 N/976 2 x 8024 N/678 4 x 8006 N/00 2 x 8073 D/00 8024 N/973
FX 501 A	1950	ECH 42, 2 x EAF 42, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
FX 551 A en AD	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	8024 N/91
FX 551 AD/90	1955	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, UL 41, EZ 80, EM 34	8024 N/91
FX 552 AD	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	8024 N/91
FX 552 AD/90	1955	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, UL 41, EZ 80, EM 34	8024 N/91
FX 557 A	1955	ECH 81, EBF 80, EBC 81, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
FX 602 A	1950	2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
FX 603 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
FX 604 A	1950	UCH 21, 2 x UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07
FX 607 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
FX 612 A	1951	ECH 42, 2 x EAF 42, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
FX 614 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
FX 618 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
FX 624 A	1953	EF 42, ECH 42, EF 43, EAF 42, EB 41, 2 x EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
FX 631 A	1954	2 x EC 92, EBC 41, ECH 81, EF 85, EF 41, EABC 80, EL 84, EZ 80, DM 71	4 x 8045 D/00 8073 D/00 8024 N
FX 637 A	1954	EF 41, ECH 81, EBF 80, 2 x EBC 41, EL 84, EZ 80, DM 71	4 x 8045 D/00
FX 651 AD	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EBC 41, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8024 D/91
FX 652 AD	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EBC 41, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8045 D/00 8024 N/91
FX 657 A	1955	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	8024 N/91 8045 D/00
FX 682 A	1948	2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/07
FX 682 A/08	1950	UCH 21, 2 x UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
FX 703 A	1950	ECH 42, EBF 80, EF 40, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EBC 41, EM 34	2 x 8045 D/00 8073 D/00
FX 708 A	1951	EF 41, ECH 42, EBF 80, 3 x EBC 41, 2 x EL 41, AZ 41, EM 34	8073 D/00 2 x 8045 D/00
FX 708 X	1951	ECH 42, EBF 80, 3 x EBC 41, EF 41, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	2 x 8073 D/00 3 x 8045 D/00
FX 714 A	1951	ECH 42, EBF 80, 2 x EBC 41, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	3 x 8045 D/00 2 x 8073 D/00
FX 723 A en AD	1953	2 x EF 80, EC 92, ECH 81, EF 85, 2 x EBF 80, EQ 80, EBC 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x AZ 41, EM 34	3 x 8045 D/00 8091 D/00 9 x 7181 D
FX 737 A	1954	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 34	3 x 8045 D/00 8073 D/00
FX 744 AD	1955	ECC 85, ECH 81, EBF 80, EF 85, EABC 80, EBC 41, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 80	2 x 8073 D/00 8024 N/00 8024 N/91
FX 747 A	1955	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, OA 51, EM 80	2 x 8045 D/00 2 x 8023 N/00 8024 N/00 8073 D/00
FX 749 A	1956	EF 89, ECH 81, EBF 80, ECC 83, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EF 86, EM 80	
FX 761 A		2 x EF 22, 2 x ECH 21, 2 x EBL 21, AZ 4, EM 4	2 x 8045 D/00
FX 804 A	1951	ECH 42, 2 x EB 41, EF 40, 2 x EAF 42, 2 x EL 41, 3 x EF 42, 2 x AZ 41, EM 34	8045 D/00 8073 D/00
FX 807 A	1949	EF 22, ECH 21, 2 x EAF 42, X 13, EF 40, ECC 40, 2 x EL 41, AZ 4, EM 4	8034 D/00 2 x 8045 D/00
FX 819 A	1951	EF 41, 3 x EBC 41, ECH 42, EBF 80, 2 x EL 41, 2 x AZ 41, EM 34	3 x 8045 D/00 2 x 8073 D/00
FX 824 A en AD	1953	2 x EBF 80, EQ 80, EBC 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x AZ 41, 2 x EF 80, EC 92, ECH 81, EF 85, EM 34	9 x 7181 D 8073 D/00 3 x 8045 D/00
FX 839 A	1954	EF 41, ECH 81, EBF 80, EBC 41, 2 x EL 84, 2 x EF 80, ECC 40, EM 34	2 x 8045 D/00 8073 D/00
FX 840 A	1954	EC 92, 2 x EF 80, ECH 81, EF 85, 2 x EBF 80, EQ 80, 2 x EBC 41, ECC 40, 2 x EL 84, 2 x EZ 80, EM 34	3 x 8045 D/00 9 x 7181 D 8006 N
FX 995 AD	1955	EF 80, EC 92, EBF 80, ECH 81, EF 89, EBF 80, EF 85, EAA 91, ECC 83, EBC 41, 2 x PL 81, EL 84, 2 x EZ 80, OA 50, OA 72, EF 86, EM 34	7 x 8089 N/38 3 x 8024 N/07 3 x 7994 N 2 x 7994 N/38 8089 N 2 x 8073 D/00 8045 D/00
FX 997 AD	1955	EF 80, EC 92, EBF 80, ECH 81, EF 89, EBF 80, EF 85, EAA 91, ECC 83, EBC 41, 2 x PL 81, EL 84, 2 x EZ 80, EM 34	7 x 8089 N/38 3 x 8024 N/07 3 x 7994 N 2 x 7994 N/38 8089 N 2 x 8073 D/00 8045 D/00
H 3 X 78 A	1957	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8009 D/07
H 3 X 80 A	1958	UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84, UY 42	8009 D/07
H 4 X 60 A	1956	UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 41, UY 85	2 x 8089 D/00
H 4 X 64 A	1956	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91
H 4 X 73 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/778
H 4 X 74 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, EM 80	8024 N/91
H 4 X 75 BT	1958	DK 96, DF 96, DF 97, OA 85, OA 81, 2 x OC 71, 2 x OC 72, DM 71	
H 4 X 92 A	1959	ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EAA 91, ECC 83, 2 x EL 84, EZ 80, EM 80	2 x 8024 N/71
H 5 X 63 A	1957	ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 85, EABC 80, EL 84, UL 41, EZ 80, EM 80	8024 N/91
H 5 X 68 A	1957	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 81, UL 41, EL 84, EZ 80, EM 80	8024 N/91

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
HX 347 A	1954	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8097 D/07
HX 348 A	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8009 D/07
HX 348 A/01	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8034 D/07
HX 372 A	1948	EBL 21, EZ 2	
HX 424 A	1952	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/38
HX 428 A	1954	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8097 D/38
HX 454 A	1955	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	8097 D/38
HX 458 A	1956	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 42	
HX 472 A	1947	2 x UCH 21, UBL 21, UY 1 N	8095 D/99
HX 511 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 513 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 518 A	1952	ECH 21, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 523 A/00	1955	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 523 A/01	1953	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 523 A/20	1953	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 528 A	1953	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
HX 531 A	1953	EF 80, ECH 81, EC 92, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00 8006 N
HX 532 A	1953	EF 80, ECH 81, EC 92, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, DM 71	2 x 8045 D/00
HX 538 A	1953	EF 41, EBF 80, ECH 81, EBC 41, EL 84, EZ 80, DM 71	2 x 8045 D/00
HX 543 A	1954	2 x EC 92, ECH 81, EF 85, EF 41, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	8073 D/00 8006 N 2 x 8045 D/00 8024 N/00
HX 553 A	1955	2 x EC 92, ECH 81, EF 85, EF 41, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	8073 D/00 8006 N 2 x 8045 D/00 8024 N/00
HX 558 A	1956	EF 89, ECH 81, EBF 80, EBC 81, EL 84, EF 80, EM 80	8024 N/91
HX 572 A	1947	EF 22, EBL 21, AZ 1	
HX 574 A	1947	2 x ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
HX 590 A	1949	ECH 41, 2 x EAF 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
L 0 X 90 T	1959	OC 44, 2 x OC 45, OA 85, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 1 X 75 T	1958	OC 44, 2 x OC 45, OA 95, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 1 X 90 T	1959	OC 44, 2 x OC 45, OA 95, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 2 X 70 B	1957	DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96	
L 2 X 80 B	1958	DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96	
L 2 X 97 T	1959	OC 44, 2 x OC 45, OA 95, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 3 X 62 AB	1956	DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96, DM 70	
L 3 X 71 T	1957	OC 44, 2 x OC 45, OA 79, 2 x OC 71, 2 x OC 72, EM 80	8024 N/91
L 3 X 72 T	1958	2 N 219, 2 x 2 N 218, OA 79, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 3 X 80 T	1958	2 N 219, 2 x 2 N 218, OA 79, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 3 X 81 T	1958	2 N 219, 2 x 2 N 218, OA 79, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 3 X 90 T	1959	OC 44, 2 x OC 45, OA 79, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 3 X 93 T	1959	OC 170, 2 x OC 45, OA 79, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 4 X 60 BT	1957	DK 96, 2 x DF 96, OA 85, OC 71, 2 x OC 72	
L 4 X 62 AB	1956	DK 96, DF 97, 3 x DF 96, DAF 96, DL 96, 2 x OA 72, DM 70	
L 4 X 71 AB	1957	DK 96, DF 97, 3 x DF 96, DAF 96, DL 96, 2 x OA 72, WE 35889	
L 4 X 72 BT	1956	DF 97, 3 x DF 96, DK 96, 4 x OA 72, 2 x OC 71, 2 x OC 72	
L 4 X 82 AB	1958	DF 97, 3 x DF 96, DK 96, 2 x OA 72, DAF 96, DL 96, E 15 C 250/E 150 C 30	
L 4 X 90 T	1959	OC 170, 2 x OC 45, OA 79, 2 x OC 75, 2 x OC 72	7994 N

BUIZENBEZETTING PHILIPS RADIOTOESTELLEN EN -COMBINATIES

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
L 4 X 92 AB	1959	DF 97, 3 x DF 96, DK 96, DAF 96, DL 96 2 x OA 72	
L 4 X 93 T/72	1959	2 x OC 171, 3 x OC 170, 3 x OA 79, 2 x OC 75, 2 x OC 72	
L 4 X 95 T	1959	OC 170, 2 x OC 45, OA 79, OA 85, 2 x OC 75, 2 x OC 72	
L 5 X 62 AB	1956	3 x DF 97, 2 x DF 96, DAF 96, 2 x DL 96, 2 x OA 72, DM 71	7994 N 12842 12 V - 3 W
L 5 X 78 AB	1958	DF 91, DK 92, DF 91, DAF 96, DAF 91, 2 x DL 94, A 3.404.79, DM 71	
LX 301 B	1951	DK 40, DF 91, DAF 91, DL 92	
LX 381 B	1953	DK 40, DF 91, 2 x DAF 91, 2 x DL 41	
LX 401 UB	1951	DK 40, DF 91, DAF 91, DL 41	
LX 422 AB	1952	DF 91, DK 92, DF 91, DAF 91, DL 94	
LX 423 AB	1954	DF 91, DK 92, DF 91, DAF 91, DL 94	
LX 434 AB	1953	DF 91, DK 92, DF 91, DAF 91, DL 94	
LX 444 AB	1954	DF 96, DK 92, DF 96, DAF 96, DL 94, DM 71	
LX 452 AB	1955	DC 90, DF 96, DK 96, 2 x DF 96, DAF 96, DL 96, 2 x OA 72	
LX 527 AB	1952	DF 91, DK 92, DF 91, 2 x DAF 91, 2 x DL 94	
LX 548 AB	1954	DF 91, DK 92, DF 91, DAF 96, DAF 91, 2 x DL 94, DM 71	

BUIZENBEZETTING SIERA RADIOTOESTELLEN

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
S 22 B	1939	KCH 1, KF 4, KB 2, KL 5	8017 D/00
S 50 A	1938	EK 2, EF 9, EBL 1, AZ 1	8045 D/00
S 51 A	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 3, AZ 1, EM 1	2 x 8045 D/00
S 53 A	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 3, AZ 1, EM 1	2 x 8045 D/00
S 54 U	1946	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	7121 D
S 55 A	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EBL 1, AZ 1, EM 1	2 x 8045 D/00
S 93 A	1939	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/00
S 93 L	1939	ECH 3, EF 9, CBL 1, CY 1, C 1	2 x 8033 D/07
S 96 A	1939	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/00
S 96 L	1939	ECH 3, EF 9, EFM 1, CBL 1, CY 1, C 1	2 x 8034 D/00
S 99 X	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1, eventueel triller 7930 of 7931 of 7934	8045 D/00 8091 D/00
S 104 U	1947	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	8095 D/99
S 130 U	1946	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
S 133 B	1940	DK 21, DF 21, DAC 21, DL 21	
S 141 A	1940	UCH 4, UF 9, UBL 1, UY 1	8095 D/00
S 143 U	1943	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
S 144 A	1941	ECF 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/00
S 145 A	1940	UCH 4, UF 9, UBL 1, UY 1	8095 D/00
S 147 A	1940	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/00
S 151 A	1941	ECH 3, EF 9, EBL 3, CL 4, CY 1	8092 D/00
S 153 A	1941	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/00
S 154 A	1941	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
S 159 X	1946	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
S 194 A	1947	UCH 21, UAF 41, UAF 41, UL 41, UY 41	2 x 8045 D/07
S 194 U	1947	UCH 21, UAF 41, UAF 41, UL 41, UY 41	2 x 8095 D/00
S 195 A	1947	UCH 21, UAF 41, UAF 41, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07
S 196 X	1947	ECH 21, ECH 21, UBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
S 221 A	1949	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	2 x 8045 D/07
S 222 A	1949	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07
S 223 X	1949	ECH 21, ECH 21, EBL 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/98
S 224 A	1949	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07
S 227 X	1948	ECH 21, ECH 21, EBL 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/98
S 241 U	1949	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	8045 D/99
S 242 U	1949	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
S 243 A	1949	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
S 244 A	1949	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
S 244 U	1949	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8097 D/00
S 252 U	1951	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
S 253 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
S 254 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
S 255 A	1950	ECH 21, EAF 42, EAF 42, EL 41, EL 41, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
S 270 U	1951	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
S 271 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	8045 D/00
S 272 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
S 381 U	1952	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
S 383 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	2 x 8045 D/00
SA 1001 U	1953	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
SA 2002 A	1954	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, AZ 41	8045 D/00
SA 3002 A	1953	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, AZ 41, EM 34	8045 D/00
SA 4003 A	1953	EF 80, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00

BUIZENBEZETTING NSF RADIOTOESTELLEN

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
H 3	1929	E 442, E 428, C 453, 506 KB	8046
H 5	1931	E 462, E 462, E 428, C 453, 1823	
H 12 A	1938	EK 2, EF 9, EBL 1, AZ 1	8045 D/00
H 15 A	1938	EF 8, EK 2, EF 9, EBL 1, AZ 1, EM 1	8091 D/00
H 17 A	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EBL 1, AZ 1, EM 1	2 x 8045/37 8045/07
H 18 A	1937	EK 2, EF 5, EBC 3, EL 3, EB 4, AZ 1, EM 1	2 x 8045/37 2 x 8045/07
H 24 A	1932	E 462, E 462, E 428, C 453, 1823	8046
H 25 A	1938	EK 3, EK 3, EF 9, EAB 1, EF 6, EL 3, AZ 1, EM 1	8091 D/00 2 x 8073 D/07
H 27 A	1934	AK 1, AF 2, AB 1, E 446, E 443 H, 1823	8046
H 29 A	1935	AK 1, AF 2, AB 1, E 446, E 443 H, 1823	8046
H 42 A	1936	AK 2, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1	8042/07
H 43 A	1937	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1	8042/07
H 43 HU	1937	CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, C 8, CY 1	8080/07
H 45 A	1932	E 462, E 462, E 428, E 428, C 453, 1823	8046
H 48 A	1934	AF 2, AF 2, AB 1, E 446, E 463, 1823	8046
H 49 A	1935	AK 1, AF 2, AB 1, E 446, E 443 H, 1823	2 x 8046 8059
H 54 U	1946	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	7121 D
H 56 A	1936	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1	2 x 8042/07 8041/07
H 67 A	1936	AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1, AM 1	2 x 8047/07
H 90 A	1939	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	2 x 8045 D/07
H 94 A	1939	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
H 97 A	1939	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
H 103 X	1939	EF 8, ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
H 112 B	1939	KCH 1, KF 4, KB 2, KL 5	8017 D/00
H 113 U	1947	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	7121 D
H 132 B	1940	DK 21, DF 21, DAC 21, DL 21	
H 140 A	1940	UCH 4, UF 9, UBL 1, UY 1	8095 D/00
H 142 A	1940	UCH 4, UF 9, UBL 1, UY 1	8095 D
H 146 A	1940	ECH 3, EF 9, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
H 149 A	1940	ECH 3, EF 9, EFM 1, EBL 1, AZ 1	8091 D/00
H 160 A	1941	UCH 4, UF 9, UBL 1, UY 1	8095 D/00
H 161 A	1941	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1	2 x 8045 D/00
H 162 A	1941	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
H 185 U	1946	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
H 189 U	1946	EF 8, ECH 3, EBF 2, EBF 2, EL 3, AZ 1, EM 4	8091 D/00
H 191 X	1947	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
H 207 U	1947	UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1 N	2 x 8095 D/00
H 213 A	1947	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07
H 218 X	1947	ECH 21, ECH 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/00
H 234 A	1948	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	2 x 8045 D/07
H 234 U	1948	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	2 x 8045 D/07
H 235 A	1949	UCH 21, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	2 x 8045 D/07
H 236 X	1948	ECH 21, ECH 21, EBL 21, EBL 21, AZ 1, EM 4	2 x 8045 D/98
H 262 U	1950	UCH 42, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
H 263 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/60
H 264 A	1950	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
H 282 U	1950	UCH 41, UAF 42, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
H 283 A	1949	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
H 284 A	1949	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
H 292 U	1953	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
H 293 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	2 x 8045 D/00
H 295 A	1951	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	8045 D/00
H 304 A	1952	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41	8045 D/00
H 308 A	1953	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, AZ 41, EM 34	8045 D/00

BUIZENBEZETTING NSF RADIOTOESTELLEN

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
H 348 A	1951	ECH 21, EAF 42, EAF 42, EL 41, EL 41, AZ 41, EM 4	2 x 8045 D/00
HV 1501 U	1953	UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41	8097 D/00
HV 2502 A	1953	ECH 81, EBF 80, EBC 41, EL 84, AZ 41	8045 D/00
HV 3502 A	1953	EBF 80, ECH 81, EBC 41, EL 84, AZ 41, EM 34	8045 D/00
HV 4503 A	1953	EF 80, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34	2 x 8045 D/00
NSF 4 batterij	1927	B 442, B 424, A 415, B 403 of B 405	
NSF 4 wisselstr.	1927	C 142, F 215, F 215, B 443 of B 405	
NSF 4 batterij	1929	B 442, B 424, A 415, B 443	
NSF 4 wisselstr.	1930	E 442, E 428, E 428, C 453, 1823, 2504	
NSF 5		B 442, B 442, B 424, A 415, B 405	
WD 4	1927	E 462, E 462, E 444, C 453, 1823	8046
YD 4	1933	E 455, E 462, E 499, C 453, 1823	8054

BUIZENBEZETTING PHILIPS OPNAME- EN WEERGAVE-APPARATUUR

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
AG 9004	1957	2 x EF 86, ECC 83, ECC 83	
AG 9006	1957	5 x EF 40, 2 x EL 91, 2 x EZ 40, DM 71	
AG 9007	1957	3 x EF 86, 4 x EL 36	
AG 9009	1957	ECC 83, PCL 82, 4 x EL 86, SR 275 B 130	
AG 9011	1957	EF 80	
AG 9013	1958	EF 86, 2 x ECC 83, 2 x EL 86, EZ 81	
AG 9014	1958	2 x EF 86, 4 x ECC 83, 4 x EL 86, 2 x EZ 81	
AG 9102	1954	EF 40, EL 41, EZ 80	
AG 9104	1955	2 x OC 71, 2 x OC 72	
AG 9106	1957	EF 86, EL 84, seleengelijkrichter	
AG 9107	1955	EF 40, EL 41, EZ 80	
AG 9119	1958	ECC 83, EL 84, seleengelijkrichter	
AG 9121	1957	2 x OC 71, 2 x OC 72	
AG 9124	1958	EF 86, EL 84, seleengelijkrichter	
AG 9127	1957	EF 86, EL 84, seleengelijkrichter	
AG 9128	1957	EF 86, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 80	
AG 9129	1957	2 x OC 71, 2 x OC 72	
AG 9133	1959	2 x ECC 83, 2 x EL 95, SR 250 B 100	
AG 9146	1958	UCL 82, UY 85	
AG 9147	1959	2 x OC 75, 2 x OC 72	
AG 9160	1957	4 x EL 86, PCL 82, ECC 83, seleengelijkrichter	
AG 9165	1958	EF 86, 2 x ECC 80, 2 x EL 86, EZ 81, Z 8	7994 N/779
AG 9168	1959	2 x EF 86, 4 x ECC 83, 4 x EL 86, 2 x EZ 81	8073 D/00
AG 9169	1958	EF 86, ECC 83, 2 x EL 86, EZ 80	
EL 3510	1957	ECC 83, EL 84, EZ 80, DM 71	
EL 3511	1955	2 x EF 80, EL 84, ECL 80, EZ 80, EM 34	
EL 3516	1957	EF 86, ECC 83, ECL 82, EZ 80, EM 81	
EL 3517	1957	ECC 83, ECL 80, ECL 82, DM 71, seleengelijkrichter	
EL 3527	1958	ECC 83, EF 86, ECL 82, DM 71, seleengelijkrichter	
EL 3530	1954	EF 40, EF 42, EL 41, AZ 41, EM 34	
EL 3581	1958	ECC 83, EL 95, seleengelijkrichter	

BUIZENBEZETTING PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Beeldbuis
TCH 1725 A	1955	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of OY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)
TX 400 U	1950	2 x EB 91 of EAA 91, 3 x ECL 80, 9 x EF 80, EL 42, EQ 80, EY 51, PL 81, PL 83, PY 80, 2 x PY 80 of PY 82	MW 22-16
TX 500 U	1950	2 x EB 91 of EAA 91, 3 x ECL 80, 9 x EF 80, EL 42, EQ 80, EY 51, PL 81, PL 83, PY 80, 2 x PY 80 of PY 82	MW 31-16 of MW 31-24
TX 701 A	1951	DAF 41, 2 x EB 91 of EAA 91, 3 x ECL 80, 9 x EF 80, EL 42, EQ 80, PL 81, PL 83, PY 80, 2 x PY 80 of PY 82, UBC 41, 2 x UL 44, 3 x UY 41	MW 6-2
TX 1422 A	1954	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 36-44
TX 1720 A	1953	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)
TX 1720 U	1953	ECC 81, 5 x ECL 80, 8 x EF 80, EQ 80, EY 51 of DY 87, PL 81, PL 82, PL 83, PY 81, PY 82, 2 x OA 51 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)
TX 1725 A	1954	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)
14 TX 100 A	1954	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 36-44
14 TX 113 A	1955	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, PL 82, PL 83, PY 81, OA 70, 3 x OA 81	MW 36-44
14 TX 120 U	1955	3 x EF 80, EY 51 of DY 87, PCC 84, 4 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 81, 2 x PY 82, OA 70, 3 x OA 71 of OA 81	MW 36-44
14 TX 123 U	1956	DY 86 of DY 87, 3 x EF 80, PCC 84, 4 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 81, 2 x PY 82, OA 70, 3 x OA 81	MW 36-44
17 CX 102 A	1954	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)
17 CX 121 U	1956	DY 86 of DY 87, 3 x EF 80, PCC 84, 4 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 81, 2 x PY 82, OA 70, 3 x OA 81	MW 43-64
17 TD 130 U	1957	DY 86 of DY 87, 3 x EF 80, PCC 84, 4 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 81, 2 x PY 82, OA 70, 3 x OA 81	MW 43
17 TX 100 A	1953	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)

BUIZENBEZETTING PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Beeldbuis
17 TX 111 A	1955	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43 of MW 43-43 (metaal)
17 TX 112 A	1955	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 43-69
17 TX 120 U	1955	3 x EF 80, EY 51 of DY 87, PCC 84, 4 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 81, 2 x PY 82, OA 70, 3 x OA 71 of OA 81	MW 43-64
17 TX 123 U	1955	DY 86 of DY 87, 3 x EF 80, PCC 84, 4 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PY 81, 2 x PY 82, OA 70, 3 x OA 81	MW 43-64
17 TX 140 A	1955	DY 86 of DY 87, ECC 82, ECH 81, 4 x EF 80, PCC 84, 5 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 3 x OA 70, 3 x OA 71 of OA 81	MW 43-64
17 TX 144 A	1957	PCC 88 of E 88 CC, 6 x PCF 80, UF 80, 3 x EF 80, 2 x PL 84, PL 83, ECH 81, PCL 82, PL 36, PY 81, 4 x UY 85, DY 87, 6 x OA 81, OA 70	AW 43-80
17 TX 154 A	1957	PCC 88, 6 x PCF 80, 4 x EF 80, PL 83, ECH 81, PL 36, PY 81, DY 87, 2 x PL 84, PCL 82, 2 x UY 82, 6 x OA 81, OA 70	AW 43-80
17 TX 170 A	1956	DY 87, PCC 88, 6 x PCF 80, PCL 82, PL 36, PL 83, 2 x PL 84, PY 81, 2 x UCC 85, 8 x UF 80, OA 70, 8 x OA 81	AW 43-80
17 TX 180 U	1957	5 x EF 80, PCC 88, 4 x PCF 80, ECH 81, 2 x PCL 82, PL 81, PY 81, 2 x PY 82, DY 87	AW 43-80
17 TX 210 A	1958	PCC 88, 4 x PCF 80, 4 x EF 80, EF 85, OA 70, 2 x PCL 82, 4 x OA 81, 2 x ECH 81, PL 81, PY 81, DY 87, 2 x PY 82	AW 43-80
17 TX 220 A	1958	PCC 88, 6 x PCF 80, 8 x UF 80, OA 70, 2 x UCC 85, PL 83, 8 x OA 81, 2 x PL 84, PL 36, PY 81, PCL 82, DY 87, 2 x AA 250 Y 300	AW 43-80
17 TX 250 A	1959	PCC 88, 4 x PCF 80, 3 x EF 80, EF 85, 2 x PCL 84, 2 x PCL 82, PL 84, DY 87, ECC 82, ECH 83, PF 86, PL 36, PY 81, OA 70, 5 x OA 81, 2 x OA 210	AW 43-88
21 CX 101 A	1954	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 53 of MW 53-43 (metaal)
21 CX 102 A	1954	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PY 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 53 of MW 53-43 (metaal)
21 CX 104 A	1954	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 53 of MW 53-43 (metaal)
21 CX 142 A	1955	DY 86 of DY 87, ECH 81, 4 x EF 80, PCC 84, 5 x PCF 80, 2 x PCL 82, PL 36, PL 83, PY 81, 3 x UY 82, 3 x OA 70, 3 x OA 71 of OA 81	MW 53-80
21 CX 152 A	1957	PCC 88 of E 88 CC, 6 x PCF 80, UF 80, 3 x EF 80, 2 x PL 84, PL 83, ECH 81, PCL 82, PL 36, PY 81, 4 x UY 85, DY 87, 8 x OA 81, OA 70	AW 53-80
21 CX 172 A	1957	PCC 88, 6 x PCF 80, 8 x UF 80, 2 x PL 84, PL 36, PL 83, OA 70, 2 x UCC 85, 7 x OA 81, PY 81, PCL 82, DY 87, 2 x AA 250 Y 300	AW 53-80
21 CX 211 A	1958	PCC 88, 4 x PCF 80, 4 x EF 80, EF 85, 2 x PCL 82, ECH 83, PL 81, PY 81, DY 87, 2 x PY 82, OA 70, 4 x OA 81	AW 53-80
21 CX 232 A	1958	PCC 88, 5 x PCF 80, UF 85, 4 x EF 80, PCL 84, OA 70, 2 x PL 84, 6 x OA 81, ECH 83, PCL 82, PL 36, DY 87, PY 81, 4 x UY 85	AW 53-80

BUIZENBEZETTING PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Beeldbuis
21 CX 242 A	1958	PCC 88, 6 x PCF 80, 7 x UF 80, UF 85, 2 x UCC 85, PL 83, OA 70, 2 x PL 84, 7 x OA 81, PL 36, PY 81, PCL 82, DY 86, 2 x AA 250 Y 300	AW 53-80
21 TD 144 A	1957	PCC 88, 6 x PCF 80, 4 x EF 80, PL 83, ECH 81, PL 36, PY 81, DY 87, 2 x PL 84, PCL 82, 2 x UY 82, 6 x OA 81, OA 70	AW 43-80
21 TX 100 A	1954	ECH 81, 3 x ECL 80, 6 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 2 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 53 of MW 53-43 (metaal)
21 TX 103 A	1954	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 53 of MW 53-43 (metaal)
21 TX 111 A	1955	ECC 82, ECH 81, 3 x ECL 80, 7 x EF 80, EY 51 of DY 87, PABC 80, PCC 84, PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 3 x OA 50 of OA 85, OA 60 of OA 70	MW 53
21 TX 140 A	1955	DY 86 of DY 87, ECC 82, ECH 81, 4 x EF 80, PCC 84, 5 x PCF 80, PL 81, 2 x PL 82, PL 83, PY 81, 2 x PY 82, 3 x OA 70, 3 x OA 71 of OA 81	MW 53
21 TX 143 A	1955	DY 86 of DY 87, ECH 81, 4 x EF 80, PCC 84, 5 x PCF 80, 2 x PCL 82, PL 36, PL 83, PY 81, 3 x UY 82, 3 x OA 70, 3 x OA 71 of OA 81	MW 53-80
21 TX 144 A	1957	PCC 88 of E 88 CC, 6 x PCF 80, UF 80, 3 x EF 80, 2 x PL 84, PL 83, ECH 81, PCL 82, PL 36, PY 81, 4 x UY 85, DY 87, 6 x OA 81, OA 70	AW 53-80
21 TX 170 A	1956	PCC 88, 6 x PCF 80, 8 x UF 80, 2 x PL 84, PL 36, PL 83, OA 70, 2 x UCC 85, 7 x OA 81, PY 81, PCL 82, DY 87, 2 x AA 250 Y 300	AW 53-80
21 TX 180 U	1957	5 x EF 80, 2 x PCL 82, PCC 88, 4 x PCF 80, ECH 81, PL 81, PY 81, DY 87, 2 x PY 82, 4 x OA 81, OA 70	AW 53-80
21 TX 210 A	1958	PCC 88, 4 x PCF 80, 4 x EF 80, EF 85, OA 70, 2 x PCL 82, 4 x OA 81, 2 x ECH 81, PL 81, PY 81, DY 87, 2 x PY 82	AW 53-80
21 TX 220 A	1958	PCC 88, 6 x PCF 80, 8 x UF 80, OA 70, 2 x UCC 85, PL 83, 8 x OA 81, 2 x PL 84, PL 36, PY 81, PCL 82, DY 87, 2 x AA 250 Y 300	AW 53-80
21 TX 230 A	1958	3 x EF 80, 6 x PCF 80, 2 x PL 84, PCC 88, UF 85, PCL 84, PL 36, PY 81, DY 87, ECH 83, PCL 82, 4 x UY 85, 6 x OA 81, OA 70	AW 53-80
21 TX 240 A	1958	PCC 88, 6 x PCF 80, 8 x UF 80, 2 x PL 84, PL 83, 2 x UCC 85, PL 36, PY 81, DY 87, PCL 82, 8 x OA 81, OA 70, 2 x OA 210	AW 53-80
21 TX 250 A	1959	PCC 88, 4 x PCF 80, 3 x EF 80, EF 85, 2 x PCL 84, 2 x PCL 82, PL 84, DY 87, ECC 82, ECH 83, PF 86, PL 36, PY 81, OA 70, 5 x OA 81, 2 x OA 210	AW 53-88
24 CX 232 A	1958	3 x EF 80, 6 x PCF 80, 2 x PL 84, PCC 88, UF 85, PCL 84, PL 36, PY 81, DY 87, ECH 83, PCL 82, 4 x UY 85, 6 x OA 81, OA 70	MW 61-80
24 CX 242 A	1958	PCC 88, 6 x PCF 80, 8 x UF 80, 2 x PL 84, PL 83, 2 x UCC 85, PL 36, PY 81, DY 87, PCL 82, 8 x OA 81, OA 70, 2 x OA 210	AW 61-80
27 CX 153 A	1957	PCC 88, 6 x PCF 80, UF 80, 3 x EF 80, 2 x PL 84, PL 83, ECH 81, PCL 82, PL 36, PY 81, 4 x UY 85, DY 87, OA 70, 6 x OA 81	27 RP 4
27 CX 173 A	1957	DY 86, PCC 88, 6 x PCF 80, PCL 82, PL 36, PL 83, 2 x PL 84, PY 81, 2 x UCC 85, 8 x UF 80, OA 70, 7 x OA 81	27 RP 4

BUIZENBEZETTING PHILIPS AUTORADIO'S

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
235 B/BB	1936	EF 2, EK 1, EF 2, EB 1, EF 1, EL 2, EZ 2, triller 7856	8078/37 8077/37
236 B/BB	1936	CF 2, CK 1, CF 2, CB 1, CF 7, CL 1, FZ 1, triller 7857	8075/37 8076/37
241 B/BB	1934	EF 2, EK 1, EF 2, EB 1, EF 1, EL 1, EZ 1, triller 7856	2 x 8073
243 B/BB	1934	CF 2, CK 1, CF 2, CB 1, CF 1, CL 1, FZ 1, triller 7857	2 x 8072
245 B	1936	EF 2, EK 1, EF 2, EB 1, EF 1, EL 2, EZ 2, triller 7856	8077/37 8078/37
246 B	1936	CF 2, CK 1, CF 2, CB 1, CF 7, CL 1, FZ 1, triller 7857	8075/37 8076/37
247 B	1937	EF 5, EK 2, EF 5, EBC 3, EL 2, EZ 2, triller 7856	8073/38
248 B	1937	EF 5, EK 2, EF 5, EBC 3, EL 2, EZ 2, triller 7857	8072/38
249 B	1937	EF 5, EK 2, EF 5, EBC 3, EL 2, EZ 2, triller 7856	8073/38
250 B	1937	EF 5, EK 2, EF 5, EBC 3, EL 2, EZ 2, triller 7857	8072/38
253 V	1940	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8023 N/68
254 V	1940	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8089 N/68
258 V	1940	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8089 N/99 8023 N/99
260 B	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8023 N/99
261 B	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7867	8089 N/99
262 B	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8023 N/99
263 B	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7867	8089 N/99
264 B	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8023 N/99
265 B	1938	EK 2, EF 9, EBC 3, EL 2, triller 7866	8023 N/99
NX 344 V	1954	ECH 42, EF 41, EAF 42, EL 42, triller AP 6002	7121 N
NX 344 V/10	1954	ECH 42, EF 41, EAF 42, EL 42, triller AP 6002	7994 N
NX 346 V	1956	ECH 42, EF 41, EAF 42, EL 42, triller AP 6002	7994 N
NX 491 V		ECH 42, 2 x EAF 42, EL 41, triller 7946	8023 N/00
NX 493 V	1950	EAF 42, ECH 42, EAF 42, 2 x EL 41, triller 7946/07 of AP 6000	8023 N/00
NX 524 V	1952	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, triller AP 6002	8023 N/00 of 8089 N/00
NX 526 V	1952	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, triller AP 6002	8089 N/00
NX 554 V	1955	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41	7994 N/00 of 8089 N/00
NX 570 V	1948	EF 41, ECH 41, 2 x EAF 42, EL 42, triller 7946	8023 N/99
NX 572 V	1948	EF 41, ECH 41, 2 x EAF 42, EL 42, triller 7946	8089 N/99
NX 593 V	1950	3 x EAF 42, ECH 42, 2 x EL 41, triller 7946-07	8023 N/00
NX 596 V	1950	3 x EAF 42, ECH 42, 2 x EL 41, triller 7946-07	8023 N/00
NX 601 V	1951	3 x EAF 42, ECH 42, 2 x EL 41, triller 7946-07	8023 N/00
NX 624 V	1952	EF 41, ECH 42, 2 x EAF 42, EBC 41, 2 x EL 41, triller AP 6002	2 x 8023 N/00 of 8089 N/00
NX 626 V	1952	EF 41, ECH 42, 2 x EAF 42, EBC 41, 2 x EL 41, triller AP 6002	2 x 8023 N/00 of 8089 N/00
NX 634 V	1955	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, ECC 82, 2 x EL 41, triller AP 6002	7994 N/00 of 8089 N/00
NX 636 V	1955	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, ECC 82, 2 x EL 84, triller AP 6002	7994 N/00 of 8089 N/00
NX 644 V	1955	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 90, ECC 82, 2 x EL 84, triller AP 6002	7994 N/00
NX 646 V	1955	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 90, ECC 82, 2 x EL 84, triller AP 6002	7994 N/00
NX 670 V	1949	EF 41, ECH 41, 2 x EAF 42, 2 x EL 42, triller 7946	8023 N/99

BUIZENBEZETTING PHILIPS AUTORADIO'S

Typenummer	Jaar	Buizen en/of halfgeleiders etc.	Verlichtingslampje
NX 672 V	1949	EF 41, ECH 41, 2 x EAF 42, 2 x EL 42, triller 7946	8089 N/99
NX 679 V	1949	EF 41, ECH 41, 2 x EAF 42, 2 x EL 42, triller 7946	8089 N/99
NX 724 V	1953	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, EAF 42, 2 x EL 41, triller AP 6000	8089 N/00 of 8023 N
NX 744 V	1956	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 90, ECC 82, 2 x EL 84, ECC 40, triller AP 6002	7994 N/00
N 3 X 64 V	1957	ECH 81, EBF 80, EBC 81, EL 95, triller AP 6002	7994 N/00
N 3 X 72 V	1957	ECH 81, EBF 80, EBC 81, EL 95, triller AP 6002	12842
N 3 X 84 V	1958	ECH 81, ECH 81, EL 95, triller AP 6016, OA 85	12842
N 5 X 61 V	1957	ECC 85, EF 89, ECH 81, EF 85, EF 42, EABC 80, EL 84, triller AP 6020, B 250 C 90	7994 N
N 5 X 64 V	1956	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 90, EL 84, triller AP 6002	7994 N/00
N 5 X 72 V	1957	EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 90, EL 84, triller AP 6016	7994 N
N 5 X 84 V	1958	EF 89, 2 x ECH 81, OA 85, EL 84, triller AP 6016	12842
N 5 X 84 VT-06	1958	EF 97, ECH 83, EF 97, EBF 83, EF 98, OC 72, OC 16	12842
N 5 X 84 VT-12	1958	EC 97, ECH 83, EBF 83, 2 x EF 98, OC 16	12842
N 6 X 81 V	1959	ECC 86, EF 97, ECH 83, EF 97, 3x EF 98, OC 74, 2 x OC 30, OA 79, 2 x OA 72, OA 85	12842
N 7 X 61 V	1957	ECC 85, EF 89, ECH 81, EBF 89, EF 80, EABC 80, ECC 81, EC 92, 2 x EL 84, 3 x OA 85, triller AP 6020, B 250 C 150 MBT	12842
N 7 X 94 VT	1959	2 x EF 97, ECH 83, 3 x EF 98, OA 85, OA 5, 3 x OC 16	12842

MOBIELE OMROEPINSTALLATIES

EL 6600	1952	EF 40, ECC 40, 2 x EL 41	
EL 6602	1959	3 x OC 71, OC 72, 2 x OC 16	11510/00 E 10
EL 6603	1959	3 x OC 71, 2 x OC 72, 3 x OC 16	11510/00 E 10

VERVANGINGSLIJST VOOR VEROUDERDE TYPEN BUIZEN EN HALFGELEIDERS

In deze lijst wordt de geschiktste vervanging van verouderde typen buizen en halfgeleiders aangegeven. In een aantal gevallen kan de voorgestelde wijziging zonder meer worden uitgevoerd; in andere gevallen zal het echter nodig zijn de bedrading van de buisvoet te wijzigen

of de buisvoet eveneens te vervangen, een verloopvoet te gebruiken en/of wijzigingen in het schema aan te brengen. Indien een triode door een pentode wordt vervangen, dient de laatste als triode te zijn geschakeld.

N.B. Katodestraalbuizen met N-scherm worden niet meer geleverd; te vervangen door buizen met G- of R-scherm.

Verouderd type	Te vervangen door	Verouderd type	Te vervangen door	Verouderd type	Te vervangen door
0H3	90 C 1	AL 1	AL 4	DG 10-78	DH 10-78
1E3	DC70, 6375	AL 2	4682, AL 4	DK 32	DK 92, DK 96
2N283	OC71, 2N280	AL 5	4688	DL 25	DL94, DL92, DL96
80	5Y3GT	AM 1	EM 4		
108 C 1	0 B 2	AX 1	AX 50, AZ 50	DL 33	DL 94, DL 96
				DL 35	DL 94, DL 96
150 C 1	0 A 2	AZ 21	AZ 1, AZ 41	DL 36	DL 94, DL 96
373	AZ 1	B 217	KBC 1, KF 3	DL 91	DL94, DL92, DL96
505	AZ 1	B 228	KBC 1	DN 7-1	DR 7-5, DG 7-5
506	AZ 1	B 240	DLL 21		
506K	AZ 1	B 252	KF 3	DN 7-2	DG 7-6, DR 7-6
				DN 7-3	DR 7-5, DG 7-5
1038	328	B 255	KF 3	DN 7-4	DR 7-6, DG 7-6
1326	1010	B 262	KF 3	DN 7-5	DC 7-5, DR 7-5
1560	5Y3GT	C243N	KL 4	DN 9-3	DR 10-3, DG 10-3
1708	367	C 443	AL 4		
1759	1859 + 1289	C 453	AL 4	DN 9-4	DR 10-2, DG 10-2
				DN 9-5	DR 10-5, DG 10-5
1789	1788	CB 1	EB 4, UB 41,	DN 10-3	DR 10-3
1801	AZ 1		EBF 2	DN 10-5	DR 10-5
1802	AZ 1	CB 2	EB 4, UB 41,	DN 10-6	DG 10-6, DR 10-6
1803	AZ 1		EBF 2		
1805	AZ 1	CBC 1	EBC 3	DR 7-3	DR 7-5
		CBL 6	CBL 1	DR 7-4	DR 7-6
		CC 2	EBC 3, UBC 41	E 424 N	ABC 1
1807	AZ 1			E 424 R	ABC 1
1815	AZ 50			E 428	ABC 1
1817	AZ 50	CF 1	CF 7, EF 6	E 438	ABC 1
1821	AZ 1	CF 2	CF 3, EF 9, UF 9	E 442	AF 7
1823	AZ 1	CK 1	ECH 3	E 443 H	AL 4
		CK 3	ECH 3	E 443 N	4688
3534	3554	CL 1	EL 2	E 444	ABC 1
3541	3533			E 444 S	ABC 1
4373	4369	CL 2	CBL 1, EL 2	E 445	AF 3
4380	4372	CL 4	CBL 1, CL 33	E 445 S	AF 3
4623	EA 50	CL 6	CBL 1	E 446	AF 7
		CY 1	CY 2	E 447	AF 3
4648	DCG 1/250, DCG 4/1000 C	DAC 25	DAF 91, DAF 96		
4652	AX 50, AZ 50	DAC 32	DAC 21, DAF 91	E 448	AK 2
4670	DLL 21	DB 7-1	DB 7-5	E 449	AK 2
4690	EC 50	DB 7-2	DB 7-6	E 452 T	AF 7
4696	EEP 1	DB 7-3	DB 7-5	E 453	AL 4
		DB 7-4	DB 7-6	E 455	AF 3
5854/01	5854				
5854/02	5854	DB 9-3	DB 10-3	E 462	AF 7
5854/03	5854	DB 9-4	DB 10-2	E 463	AL 4
6778	EC 71	DB 9-5	DB 10-5	E 499	4657, AF 7
18038	AZ 1	DC 25	DF 91, DF 96, DAC 21	EAB 1	EBC3, EB4, EBC81
			DC 70, 6375	EAF 41	EAF 42
55035	2J42	DC 80			
55038	2J50	DCH 25	DK 92, DK 96	EB 1	EBF 2, EB 41
55039	2J49	DDD 25	DLL 21	EC 40	EC 80
55040	725A	DE 2/200	(DCG 1/250, DCG 4/1000G	EC 56	EC 156
55230	5J26		DAF 91, DAF 96	EC 57	EC 157
55390	2K25	DF 26	1L4, DF 92	EC 70	5718, EC 71
55391	723A/B	DF 33			
56000	8020				
95210	MW 13-35	DG 7-1	DG 7-5	ECC 31	ECC 32
AB 1	AB 2, ABC 1	DG 7-2	DG 7-6	ECH 2	ECH 3
		DG 7-3	DG 7-5	EE 1	FEP 1
AC 2	ABC 1	DG 7-4	DG 7-6	EF 1	EF 6
ACH 1	AK 2	DG 9-3	DG 10-3	EF 2	EF 9
AF 2	AF 3				
AH 1	AK 2			EF 5	EF 9, EF 89
AK 1	AK 2, ECH 42	DG 9-5	DG 10-5	EF 8	EF 9, EF 89

**VERVANGINGSLIJST VOOR VEROUDERDE TYPEN BUIZEN EN
HALFGELEIDERS**

Verouderd type	Te vervangen door	Verouderd type	Te vervangen door	Verouderd type	Te vervangen door
EF 13	EF 9, EF 89	KF 4	KF 3	OA 71	OA 81
EF 36	EF 37 A			OA 74	OA 81, OA 85
EF 37	EF 37 A	KH 1	KK 2	OC 73	OC 71
EFF 50	EFF 51	KL 1	KL 4	PL 17	PL 5557
EH 2	ECH 3, ECH 4	KL 5	KL 4	PL 21	PL2D21
		MA4-500	QB 3,5/750, TB 3/750		
EK 1	EK 2		MW22-16	PL 57	PL 5559
EK 3	ECH 3, EK 2	MW22-14		PL 345	3C45
EL 1	EL 2			PL 435	6268/4C35
EL 5	4689	MW31-7	MW31-74	PL 522	6279/5C22
EL 6	4699	MW31-14	MW31-74	PL 5551	PL 5551 A
		MW31-16	MW31-74		
EL 43	EL 83, 6 CK 6	MW36-22	MW36-44	PL 5552	PL 5552 A
EL 44	EL 81, 6 CJ 6	MW36-24	MW36-44	TA 12/ 20000 K	TAW 12/20
EM 3	EM 4			TB3/1000	TB 4/1250
EM 11	EM 34, 6 CD 7	MW43-40	MW43-69	TC 1/75	TB 2,5/200
EZ 1	EZ 2	MW43-43	MW43-69	TC 2/250	5867, TB 3/750
		MW43-64	MW43-69, 17 BQP 4		
EZ 3	EZ 80		MW53-20, 21 CJP 4	TC 2/300	5867, TB 3/750
EZ 4	EZ 81	MW53-43		TH 1	TH 91
EZ 11	EZ 2, EZ 80			TH 2	TH 92
EZ 12	EZ 81, GZ 34	OA 50	OA 81, OA 85	TH 3	TH 93
F 410	4641			TH 4	TH 94
		OA 51	OA 81, OA 85		
FZ 1	EZ 2	OA 52	OA 81, OA 85	TH 5	TH 95
GZ 40	GZ 41	OA 53	OA 81, OA 85	UAF 41	UAF 42, 12 S 7
KC 1	KBC 1	OA 54	OA 81, OA 85	UBF 11	UBF 80
KC 3	KBC 1, KF 3	OA 55	OA 81, OA 85	UCH 11	UCH 81
KC 4	KBC 1			UF 11	UF 41
		OA 56	OA 81, OA 85		
KCH 1	KK 2	OA 57	OA 81, OA 85	UY 1	UY 1 N
KDD 1	DLL 21	OA 58	OA 81, OA 85	UY 21	UY 1 N, UY 85
KF 1	KF 3	OA 60	OA 70		
KF 2	KF 3	OA 61	OA 81		

